

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等をご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。
				取付キット類			注意事項	
				純正部品手配	型番	主な付属品		
H13/9~H18/1	ACV30系 ACV35系	ワイド2D窓口付車	[W2D]	RD-N001 + KY-10P <sup>Ⓚ</sup>	■—E 注20	4,000円 + 1,500円	注20,21 22	
			[2D]	KK-Y40D II <sup>Ⓚ</sup>	■—E [P] 注23	2,500円	注18,21 22	
		パネル一体ラジオ付車 注19	×	取付不可				

(注18) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口専用パネルと配線キット KY-10P<sup>Ⓚ</sup> (希望小売価格1,500円、税別) を使用して取付けることも可能です。

(注19) メーカー標準装備のCD・MD・カセット一体AM/FMラジオ付車の場合は、フロントパネルが一体のラジオで窓口が大きく異形のため取付不可。

(注20) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) は、電源ケーブル RD-N001 (希望小売価格4,000円、税別)、および配線キット KY-10P<sup>Ⓚ</sup> (希望小売価格1,500円、税別) 使用で取付けが可……AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wにはトヨタ車用電源コードが付属されていますが、付属電源コードのオプション用5Pコネクタがダイレクト接続できず、車速信号、パーキングブレーキ、バック信号の各線を接続するには配線加工や延長等が必要となるため、付属電源コードの使用は推奨できません。

(注21) H13/9~H15/7のメーカーオプションのワイドマルチAVステーション付車は交換取付可能です。但し、KK-Y40D II<sup>Ⓚ</sup>に同梱のパネルを組付ける際、純正ブラケットの取付穴 (トヨタ車用の1番目の穴位置でU字型の穴) を少し奥側へ削る必要があります (ナビなし車の場合はブラケットの加工は必要ありません)。

(注22) H15/7~H18/1のメーカーオプションのG-BOOK対応ワイドマルチAVステーション付車は除きます。

(注23) KK-Y40D II<sup>Ⓚ</sup>には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R)、配線コネクタ (10P/6P) 等が同梱されています。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

■—■	ダイレクト接続コネクタ	[HFC]	アンテナ変換コネクタ (HFC)
■—E	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	[GT]	アンテナ変換コネクタ (GT)
■—C	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)	[CE]	アンテナ変換コネクタ (CE)
[P]	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル	⊕	ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

⊕	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

