


〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		
H14/6~H17/8	LA-MA34S LA-MA64S	全車種 インパネ アッパー ボックス部 ラジオスペース	1D					注10,12	
			2D	KK-S22FP [Ⓚ]	 注13	3,300円	注3,11		

(注3) 純正1Dサイズラジオ+純正1Dポケット付車にトレードイン1D取付けをする場合は、KK-S21FP[Ⓚ]（希望小売価格3,300円、税込）で取付けできます。









(注10) インパネアッパーボックス部は取付位置が高く、インダッシュTV製品は直前視界基準が不可になるため取付不可です。

(注11) 純正ブラケットへの組付けは、ブラケットの前から2番目と4番目の穴にトヨタ車用の2、3番ネジ穴で取付けます。


(注12) 上部のインパネアッパーボックス部には、純正ブラケットを使用してアドオン1D取付けが可能ですが、奥に約7mm位引っ込んだ状態での取付けになります（パネルキットを使用しても隙間は埋まりませんので、KK-S21FP[Ⓚ]は使用できません）。なお、純正ブラケットへの組付けは、ブラケットの前から1番目と7番目の穴にトヨタ車用のネジ穴で取付けます。

(注13) KK-S22FP[Ⓚ]には窓口の隙間を埋めるパネル、配線コネクタ（20P）等が同梱されています。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（CE）
	窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

